

## 7. Гарантийный талон

Гарантия распространяется на «Антенну GSM/NB-IoT/3G/4G/Wi-Fi TELEOFIS RC4x/RC5x» (название вашей модели см. на этикетке устройства), приобретенную с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия осуществляется только при наличии оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции.

### Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

### Информация о модели

Дата покупки \_\_\_\_\_

Печать продавца

### Название и адрес производства:

АО «Телеофис»  
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,  
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)  
**www.TELEOFIS.ru, e-mail: [post@teleofis.ru](mailto:post@teleofis.ru)**

Произведено в России

## ПАСПОРТ

Антенна GSM/NB-IoT/3G/4G/Wi-Fi

TELEOFIS RC40/RC42  
TELEOFIS RC50/RC52

Москва

## 1. Общие сведения

TELEOFIS RC4x/RC5x – усиливающие антенны GSM/NB-IoT/3G/4G/Wi-Fi. Предназначены для совместного использования с устройствами сотовой связи (шлюзами, модемами, роутерами, репитерами), которые работают в диапазоне частот 800-960/1700/1800/2100/2200/2400/2600/2700 МГц и имеют разъёмы SMA или RP-SMA для подключения внешней антенны.

Модельный ряд представлен следующими модификациями:

- **RC40** – антенна на магнитном основании, разъём SMA (male)
- **RC42** – антенна на кронштейне, разъём SMA (male)
- **RC50** – антенна на магнитном основании, разъём RP-SMA (male)
- **RC52** – антенна на кронштейне, разъём RP-SMA (male)

Антенны позволяют значительно улучшить качество принимаемого и передаваемого сигнала, повысить скорость передачи данных и увеличить дальность работы устройств в сетях сотовой связи.

## 2. Технические характеристики

		RC40	RC50	RC42	RC52
2.1	Диапазон рабочих частот, МГц	800-960/1700/1800/ 2100/2400/2600/2700			
2.2	Коэффициент усиления, дБ	900МГц (GSM/NB-IoT)	6		
		1800МГц (GSM/NB-IoT)	7		
		2100МГц (UMTS/3G)	5,5		
		2400МГц (Wi-Fi)	6		
		2600МГц (LTE/NB-IoT)	7		
2.3	Сопrotивление, Ом	50			
2.4	Поляризация	вертикальная			
2.5	КСВ	<2			
2.6	Макс. входная мощность, Вт	20			
2.7	Габариты (В x Ш x Г), мм	290 x 80 x 80		290 x 30 x 73	
2.8	Вес, гр	450		175	
2.9	Тип разъёма	SMA(m)	RP-SMA(m)	SMA(m)	RP-SMA(m)
2.10	Тип крепления	магнит		кронштейн	
2.11	Кабель	RG-58 A/U, длина – 3м/5м/10м/15м (см. на этикетке)			

## 3. Комплектация

В комплект поставки входят:

- 3.1. Антенна – 1 шт.
- 3.2. Кронштейн или магнит – 1 шт.
- 3.3. Кабель – 1 шт.
- 3.4. Разъём – 1 шт.
- 3.5. Паспорт устройства с гарантийным талоном – 1 шт.
- 3.6. Упаковочная коробка – 1 шт.

## 4. Установка

- 4.1. Проверьте, что оборудование, к которому будет подключаться антенна, выключено.
- 4.2. Убедитесь, что разъём, установленный на кабеле антенны, соответствует разъёму на оборудовании.
- 4.3. Подключите антенну при помощи разъёма, установленного на кабеле антенны к оборудованию.
- 4.4. Установите антенну вертикально.
- 4.5. Включите оборудование.

## 5. Условия эксплуатации

Антенна предназначена для эксплуатации в диапазоне температур -40°C до +50°C. Не подвергать антенну ударам и механическому воздействию.

## 6. Дополнительная информация

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.