

Гарантия



Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «3G-модем TELEOFIS RX301-R4», приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 48 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»
117105, Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

ПАСПОРТ

3G-МОДЕМ TELEOFIS RX301-R4

Москва
2018

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели современный 3G-модем TELEOFIS RX301-R4. Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны качеством приобретённого продукта.

TELEOFIS RX301-R4 — устройство для беспроводной передачи данных по сетям сотовой связи GSM и UMTS/HSPA+. Модем конструктивно выполнен в компактном металлическом корпусе. Подключение к компьютеру и питание осуществляется через интерфейс USB 2.0, внешнего источника питания не требуется. Модем оснащен слотом для SIM-карты, разъемом SMA для подключения внешней антенны и светодиодным индикатором, отображающим состояние соединения.

Комплектация:

- 3G-модем TELEOFIS RX301-R4
- Кабель USB A–B
- Комплект креплений на DIN-рейку (исполнение **H**)
- Резиновые приборные ножки (исполнение **S**)
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- Упаковка

Модель и серийный номер:

Внимание! 3G-модем RX301-R4 не предназначен для бытового использования. Монтаж и эксплуатация модема должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства.

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.

Технические характеристики:

- 3G-модуль: SIM5360E
- Передача данных: UMTS/HSPA+, EDGE, GPRS
- Диапазон GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц
- Диапазон UMTS/HSPA+: 900/2100 МГц
- Выходная мощность: 2Вт (GSM 850/ GSM 900), 1Вт (DCS 1800), 0,25Вт (UMTS 900/2100)
- Скорость передачи по 3G: до 14,4 Мбит/сек (DL)
- Скорость передачи по 3G: до 5,76 Мбит/сек (UL)
- EDGE multi-slot class 12, GPRS multi-slot class 12
- CSD: до 14,4Кбит/сек (в режиме 2G)
- Внешний интерфейс: USB 2.0 (x1)
- Слот для SIM-карты: mini-SIM (x1)
- Антенный разъем: SMA (x1)
- Драйвер USB: Windows 10/8/7/XP/2000
- Питание: от порта USB (5В, 0,5А)
- Рабочая температура: -40... +70°С
- Габаритные размеры: 76 x 65 x 35 мм
- Вес: 110 гр
- Нарботка на отказ: 100 000 часов

Краткое руководство по установке модема:

1. Перед первым подключением модема к ПК установите в модем SIM-карту, предварительно отключив в ней PIN-код
2. Подключите GSM-антенну
3. Запустите файл TeleofisDriverPack.exe
4. Во время установки программы следуйте инструкциям на экране
5. Подключите модем к ПК с помощью USB-кабеля
6. Дождитесь полной установки драйверов
7. Укажите точку доступа, логин, пароль и нажмите кнопку “Подключение”

Подробную инструкцию и программное обеспечение Вы можете найти на сайте www.teleofis.ru