



ПАСПОРТ Антенна 4G/3G/GSM TELEOFIS RC41

TELEOFIS RC 41 — штыревая приёмно-передающая 4G/3G/GSM антенна всенаправленного действия в резиновом покрытии. Предназначена для усиления Интернет-сигналов устройств сотовой связи (шлюзов, модемов, роутеров, репитеров), работающих в диапазоне частот 698—960/1710—2170/2500—2700 МГц и имеющих разъём SMA для подключения внешней антенны.

Антенна позволяет значительно улучшить качество принимаемого и передаваемого сигнала, повысить скорость передачи данных и увеличить дальность работы устройств в сетях 4G/3G/GSM.

Технические характеристики

Параметр	Значение			
Диапазон частот, МГц	698–960/1710–2170/2500–2700			
Коэффициент усиления, дБ	3			
Сопротивление, Ом	50			
Поляризация	вертикальная			
КСВн	≤2.5			
Макс. входная мощность, Вт	50			
Длина, мм	195			
Вес, гр	31			
Тип разъёма	SMA-male (rotation)			
Тип антенны	штыревая, всенаправленная			
Рабочая температура	-30°C+75°C			
Температура хранения	-30°C+75°C			

Комплектация

В комплект поставки входят:

- Антенна 1 шт.
- Паспорт устройства с гарантийным талоном 1 шт.
- Упаковка 1 шт.

ПАСПОРТ Антенна 4G/3G/GSM TELEOFIS RC41

TELEOFIS RC 41 — штыревая приёмно-передающая 4G/3G/GSM антенна всенаправленного действия в резиновом покрытии. Предназначена для усиления Интернет-сигналов устройств сотовой связи (шлюзов, модемов, роутеров, репитеров), работающих в диапазоне частот 698—960/1710—2170/2500—2700 МГц и имеющих разъём SMA для подключения внешней антенны.

Антенна позволяет значительно улучшить качество принимаемого и передаваемого сигнала, повысить скорость передачи данных и увеличить дальность работы устройств в сетях 4G/3G/GSM.

Технические характеристики

Параметр	Значение			
Диапазон частот, МГц	698-960/1710-2170/2500-2700			
Коэффициент усиления, дБ	3			
Сопротивление, Ом	50			
Поляризация	вертикальная			
КСВн	≤2.5			
Макс. входная мощность, Вт	50			
Длина, мм	195			
Вес, гр	31			
Тип разъёма	SMA-male (rotation)			
Тип антенны	штыревая, всенаправленная			
Рабочая температура	-30°C+75°C			
Температура хранения	-30°C+75°C			

Комплектация

В комплект поставки входят:

- Антенна 1 шт.
- Паспорт устройства с гарантийным талоном 1 шт.
- Упаковка 1 шт.

Гарантия

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) С vказанием даты продажи. Гарантия распространяется на «4G/3G/GSM антенну TELEOFIS RC41». приобретённую с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев дня приобретения. Изготовитель безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности. *указанных* сопроводительной документации к продукции.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива:
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата	пок	/пки			

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис» 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34, тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно) www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

Гарантия

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) С указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «4G/3G/GSM антенну TELEOFIS RC41». приобретённую с настоящим гарантийным талоном, и действует приобретения. 12 месяцев дня Изготовитель безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности. vказанных В сопроводительной документации к продукции.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива:
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата і	токупки			

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис» 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34, тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно) www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru